



**Contenu de l'emballage**

- Console de réception SPA932
- Support de fixation
- Deux (2) vis de fixation
- Câble auxiliaire
- Support de bureau
- Installation rapide

# Console de réception 32 touches

pour le téléphone IP SPA962

Installation rapide



# 1 Connexion à la console SPA962

- A** Placez les consoles SPA962 et SPA932 face vers le bas.
- B** Alignez l'orifice situé sur la prise d'alignement de la console SPA962 avec l'orifice du support de fixation.
- C** Fixez le support de fixation à la console SPA962 à l'aide de la vis de fixation.



- C**
- D** Alignez l'orifice situé sur la prise d'alignement de la console SPA932 avec l'orifice du support de fixation.
- E** Fixez le support de fixation à la console SPA932 à l'aide de la vis de fixation.



**E**

**IMPORTANT : Ne branchez pas de câble téléphonique dans le port AUX. Utilisez uniquement le câble auxiliaire fourni avec la console SPA932.**

- F** Localisez le port ENTRÉE AUX à l'arrière de la console SPA932. Connectez l'une des extrémités du câble auxiliaire à ce port.



**F**

- G** Localisez le port AUX à l'arrière de la console SPA962. Connectez l'autre extrémité du câble auxiliaire à ce port.



- G**
- H** Insérez le câble auxiliaire dans le canal de décharge du câble.

- I** Reliez le support de bureau approprié à chaque appareil. La console SPA932 est alimentée via le câble auxiliaire de la console SPA962. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une autre source d'alimentation.

# 2

## Connexion d'une deuxième console SPA932

Deux (2) consoles de réception SPA932 maximum peuvent être connectées à la console SPA962. Les instructions ci-dessous indiquent comment connecter une deuxième console SPA932. Si vous ne souhaitez pas connecter de deuxième console SPA932, passez à la section 3.

**A** Alignez l'orifice situé sur la prise d'alignement de la première console SPA932 avec l'orifice du support de fixation.

**B** Fixez le support de fixation à la première console SPA932 à l'aide de la vis de fixation.



**B**

**C** Alignez l'orifice situé sur la prise d'alignement de la deuxième console SPA932 avec l'orifice du support de fixation.

**D** Fixez le support de fixation à la deuxième console SPA932 à l'aide de la vis de fixation.

**IMPORTANT : Ne branchez pas de câble téléphonique dans le port AUX. Utilisez uniquement le câble auxiliaire fourni avec la console SPA932.**

**E** Localisez le port de sortie AUX à l'arrière de la première console SPA932. Connectez l'une des extrémités du câble auxiliaire à ce port.

**F** Localisez le port ENTRÉE AUX à l'arrière de la deuxième console SPA932. Connectez l'autre extrémité du câble auxiliaire à ce port.



**F**

**G** Insérez le câble auxiliaire dans le canal de décharge du câble.

**H** Fixez les supports de bureau à chaque appareil. La console SPA932 est alimentée via le câble auxiliaire de la console SPA962. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une autre source d'alimentation.

# 3

## Options programmables

Pour programmer la console de réception SPA932, reportez-vous à la page de configuration de la console de réception dans le menu du téléphone SPA962. Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous au Guide de l'administrateur de la gamme SPA900.

Pour en savoir plus sur les informations de conformité des produits, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone IP SPA, disponible sur <http://www.linksys.com/>

**LINKSYS®**  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Pour plus d'informations ou obtenir de l'aide, contactez votre prestataire de services.

**Site Web**  
Depuis les Etats-Unis :  
<http://www.linksys.com>  
En dehors des Etats-Unis :  
<http://www.linksys.com/international>

Linksys est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.  
SPA932-FR-QI-70424NC DF