



**Conteúdo da embalagem**

- Consola de atendimento SPA932
- Barra de fixação
- Dois (2) parafusos para a barra de fixação
- Cabo auxiliar
- Suporte de secretária
- Instalação Rápida

# Consola de atendimento com 32 botões

para o telefone IP SPA962

Instalação Rápida



# 1 Ligar ao SPA962

- A** Vire o SPA962 e a SPA932 para baixo.
- B** Alinhe o orifício existente na reentrância de alinhamento do SPA962 com o orifício existente na barra de fixação.
- C** Utilizando o parafuso da barra de fixação, prenda a barra de fixação ao SPA962.



**C**

- D** Alinhe o orifício existente na reentrância de alinhamento da SPA932 com o orifício existente na barra de fixação.
- E** Utilizando o parafuso da barra de fixação, prenda a barra de fixação à SPA932.



**E**

**IMPORTANTE:** Não ligue um cabo telefónico a uma porta AUX. Utilize apenas o cabo auxiliar fornecido com a SPA932.

- F** Localize a porta AUX IN na parte posterior da SPA932. Ligue uma extremidade do cabo auxiliar a esta porta.



**F**

- G** Localize a porta AUX na parte posterior do SPA962. Ligue a outra extremidade do cabo auxiliar a esta porta.



**G**

- H** Enfie o cabo auxiliar no canal de protecção do cabo.
- I** Coloque o suporte de secretária adequado em cada uma das unidades. A alimentação da SPA932 é feita pelo SPA962 através do cabo auxiliar. Não é necessária qualquer fonte de alimentação adicional.

## 2

### Ligar uma segunda SPA932

É possível ligar um máximo de duas (2) consolas de atendimento SPA932 a um SPA962. As instruções abaixo dizem respeito à ligação de uma segunda SPA932. Se não estiver a ligar uma segunda SPA932, avance para a secção 3.

- A Alinhe o orifício existente na reentrância de alinhamento da primeira SPA932 com o orifício existente na barra de fixação.
- B Utilizando o parafuso da barra de fixação, prenda a barra de fixação à primeira SPA932.



- C Alinhe o orifício existente na reentrância de alinhamento da segunda SPA932 com o orifício existente na barra de fixação.
- D Utilizando o parafuso da barra de fixação, prenda a barra de fixação à segunda SPA932.

## 3

### Opções programáveis

**IMPORTANTE:** Não ligue um cabo telefónico a uma porta AUX. Utilize apenas o cabo auxiliar fornecido com a SPA932.

- E Localize a porta AUX OUT na parte posterior da primeira SPA932. Ligue uma extremidade do cabo auxiliar a esta porta.
- F Localize a porta AUX IN na parte posterior da segunda SPA932. Ligue a outra extremidade do cabo auxiliar a esta porta.



- G Enfie o cabo auxiliar no canal de protecção do cabo.
- H Coloque o suporte de secretária adequado em cada uma das unidades. A alimentação da SPA932 é feita pelo SPA962 através do cabo auxiliar. Não é necessária qualquer fonte de alimentação adicional.

Para programar a Consola de atendimento SPA932, consulte a página de configuração da consola de atendimento no menu do telefone SPA962. Para obter informações detalhadas sobre estas funcionalidades, consulte o Manual de Administração da série SPA900.

Para obter informações sobre a compatibilidade do produto, consulte o Manual do Utilizador do telefone IP SPA disponível em <http://www.linksys.com/>

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, contacte o seu fornecedor de serviços.

**Web site**  
Nos Estados Unidos:  
<http://www.linksys.com>  
Fora dos Estados Unidos:  
<http://www.linksys.com/international>

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

SPA932-PT-QI-70424NC DF